


AVAK



AVO

Nadajnik 433,92MHz 4 kanały.

Instrukcja dla instalatora

Wymiana Obudowy/Wymiana baterii

Właściwości techniczne	AVAK	AVAK4COPY
Kopiarka	nie	tak
Kolor LED	biały	bursztyń
Zasilanie (typ CR2032)	bateria litowa 3V	bateria litowa 3V
Częstotliwość	433,92MHz	433,92MHz
Stopień ochrony	IP 67	IP 67
Zużycie w trybie standby	200nA	200nA
Zużycie transmisji	16mA	16mA
Moc promieniowania	e.r.p. < 10mW	e.r.p. < 10mW
Liczba kanałów	4	4
Antena	załączona	załączona
Przybliżony zasięg	100m (na zewnątrz)	100m (na zewnątrz)
Temperatura pracy	-10 ... +55°C	-10 ... +55°C
Waga	20g	20g

OPIS PRODUKTU I UŻYCIE KOŃCOWE

Nadajnik AVAK to nowy produkt wykonany przez Key Automation. Jest dostępny w wieloma kolorowymi i wymiennymi pokrywami w technologii kodu zmiennego. Nadajnik AVAK jest wodoodporny i wykonywany z trzech różnych i cennych rodzajów materiałów podczas technicznie zaawansowanego procesu produkcji. Nadajniki AVAK zostały stworzone do automatyki bram i drzwi: Zabrania się jakiegokolwiek innego użytku!

TESTOWANIE NADAJNIKA

Przed dopasowaniem nadajnika do odbiornika radiowego sterującego bramą, należy sprawdzić jego poprawne działanie, naciskając dowolny przycisk i sprawdzając, czy zapali się dioda LED na środku nadajnika. Dioda LED powinna świecić się wyraźnie i stabilnie podczas transmisji kodu. W razie wyczerpania baterii, zasięg sygnału nadajnika będzie słabszy, a dioda LED będzie migać podczas transmisji. W tej sytuacji, należy wymienić baterię na jej odpowiednik, zwracając uwagę na poprawne ułożenie biegunów zgodnie z rysunkiem. Aby dopasować nadajnik, należy postępować zgodnie z instrukcjami radioodbiornika.

PROCEDURA KOPIOWANIA MIĘDZY NADAJNIKAMI:

Procedura ta ma na celu umożliwienie zaprogramowania nowego nadajnika, bez konieczności przebywania w pobliżu odbiornika, w którym ma zostać zaprogramowany nadajnik. Do przeprowadzenia procedury niezbędny jest nowy nadajnik z kodem zmiennym (A), z wbudowanym odbiornikiem (np.: AVAK4COPY rozpoznawalny poprzez wbudowaną diodę koloru bursztynowego) oraz nadajnik z kodem zmiennym (B), zaprogramowany wcześniej w odbiorniku (np.: AVAK4COPY z diodą koloru bursztynowego, AVAK, AVIK z diodą białą).

PROCES KOPIOWANIA:

1. Który chcesz zduplikować (rys. 1)
2. Wcisnąć przyciski A i B nowego nadajnika i przytrzymać do momentu, aż zacznie migać dioda koloru bursztynowego.
3. Zwolnić przyciski. W tym momencie pozostaje do dyspozycji czas 8 sek. na przekazanie kodu do nadajnika do skopiowania.
4. Wcisnąć przycisk nadajnika zaprogramowanego i przytrzymać do momentu zaświecenia się diody nowego nadajnika, światłem ciągłym, trwającym 3 sek.
5. Zwolnić przycisk zaprogramowanego nadajnika.
6. Nowy nadajnik będzie mógł przekazywać a tym samym zostać rozpoznany i zaprogramowany przez odbiornik, w ciągu pierwszych 15 transmisji.

UWAGA:

Bateria zawiera niebezpieczne elementy i nie może być wyrzucana wraz z powszechnymi odpadkami. Musi być odpowiednio utylizowana zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami.



AVO Group Sp. z o.o.

ul. Bukowa 2
05-850 Szeligi
www.avogroup.eu


Made for AVO by Key Automation S.r.l.
Via Meucci, 23
30027 San Donà di Piave (VE), Italy

Oświadczam, że nadajnik został zaprojektowany i wykonany zgodnie ze wszystkimi przepisami związanymi z tym produktem i z poszanowaniem wszelkiego rodzaju zastosowań sesji 2014/53/EU RED i 2011/65/EU. Wszystkie testy częstotliwości radiowej zostały wykonane z wynikiem pozytywnym.


ETSI EN 301 489-1V2.2.3
ETSI EN 301 489-3V2.1.1
ETSI EN 300 220-13.1.1
ETSI EN 300 220-2V3.2.1
EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 + AC:2020
EN 62479:2010



Nicola Michelin
(Dyrektor Naczelny)




1




2


0,2 in or 0,5 mm




3




4




5




6



7



8



9

AVO

PL Zeskanuj nasz kod QR aby uzyskać natychmiastowy dostęp do wielojęzycznych instrukcji.

EN Scan our QR Code to instantly access the multilingual instructions.

DE Scanne unseren QR-Code um sofortigen Zugriff auf mehrsprachige Anleitungen zu erhalten.

FR Scannez notre QR Code pour accéder instantanément aux instructions multilingues.

ES Escanea nuestro código QR para acceder instantáneamente a las instrucciones multilingües.

**W A T E R
A N D D U S T
R E S I S T A N T
T R A N S M I T T E R**



UWAGA! Zawiera baterię guzikową lub baterię typu "coin cell" litową. Nie połkaj, istnieje ryzyko oparzeń chemicznych. Trzymaj z dala od dzieci. Bateria może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia w ciągu 2 godzin lub mniej, jeśli zostanie połknięta lub umieszczona w dowolnej części ciała. Natychmiast skonsultuj się z lekarzem. Istnieje ryzyko eksplozji nadajnika, jeśli oryginalna bateria zostanie zastąpiona niewłaściwym odpowiednikiem

